



**Xconnect NANO fungerer
like bra på 5G som på 4G.**

xconnect NANO

Xconnect NANO med DUAL overføring

Vår Xconnect NANO Intern har mye funksjonalitet, fleksibilitet og muligheter for utvidelser. Beregnet for innmontering i innbruddssentraler. Leveres standard med monteringsmateriell som velcrotape, 10K motstander, kabelstrips, alarmoblat og ID-klistremerke.

NB! NANO benytter 10K motstand på overvåket inngang.

Xsecure går for 5G

NANO Intern fungerer like bra på 5G, som på 4G. Et trygt valg for fremtiden.

NANO har i tillegg ethernet tilkobling (LAN) for fast internett - gir 2 separate overføringsveier for ekstra sikkerhet.

Serielle tilkoblinger

Med RS485 seriell port støttes mange utvidelser samtidig, f. eks. paneler og sentraler. Type sentral/panel må avklares før installasjon. Støtter RS485 og keypad-bus (alarmpanel)

Driftsikkerhet

NANO Intern har innebygget overvåking for sikker drift over tid.

Nødstrøm

NANO skal strømforsynes fra sentral (10-18V), med nødvendig nødstrømskapasitet.

Kabinett/Kapsling

NANO Intern leveres i liten plastkapsling for enkel montering i en sentral.

Utvidelser

Flere løsninger for utvidelser kan enkelt bli lagt til, som flere innganger.

Indikatorer

NANO Intern har LED indikatorer for status, og utganger for retursignal (ARM/DISARM)

Godkjenninger

Vår Xconnect NANO er EN-godkjent, og det garanterer at vi støtter de strengeste standardene for innbruddsanlegg (GRADE 4).

Sertifiseringen sikrer pålitelig drift av alarmoverføring fra systemer for innbrudd.

Sikker alarmoverføring

Xconnect NANO fungerer like bra på 5G som 4G - gjør at man er godt sikret i fremtiden.

Gjennom vår plattform Xview kan man legge til en lang rekke varslinger til mange brukere, alarmsentraler eller til Xview mobilapp.

Enkel installasjon, som kjennetegner Xsecure sine løsninger. Scan QR-koden, og kom i gang på egen hånd (24/7/365).

Parameter	Beskrivelse
LTE modem frekvenser (Norge)	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Strømforsyning	10-18V DCV
Strømforbruk	< 100mA ved standby < 250mA ved sending (overføre data)
Nødstrømsbatteri	Krever nødstrøm fra innbruddscentralen
Alarmoverføring	IP protokoll, over LTE-M (4G og 5G)
Ethernet	IEEE802.3 10 Base-T, RJ45 tilkobling
IP-adresser	DHCP eller fast IP
Antall SIM	1 stk
Rapportering	Ut fra abonnement - T25, M30 eller M3
Antall kanaler	1 kanal
Kryptering av meldinger	Ja
Innganger	Standard 2 innganger, NC,NO og EOL
Simulert telefoninje	Tilkobling av innbruddssentraler for overføring av protokoll via analog telefonlinje. (Tip/Ring, Dialler capture)
Utganger	2 utganger (Inngangene kan endres til utganger (OC), maks 150mA)
Reler	Ingen reler
Serieporter	1 stk RS485 for bla. keypad-bus
Driftstemperatur	Fra -10 til +50C, luftfuktighet opp til 80% ved 20C
Størrelse	113x70x25 mm
Vekt	110 gram
Godkjenning	Certificate pending (re-approval)



Xsecure AS
Industriveien 22B, 9475 Borkenes

Telefon: 91 00 63 11
Support: 90 91 02 62

www.xsecure.no